


■ 组装说明书

保管用

AX-BE835



椅生健康 坐享荣康



目录

安全注意事项	2~3
外部结构	4
部品一览	5
组装顺序	6~7
使用方法	8~10
修理和保管的方法	10
故障	11
式样	11

上海泉康健身器材有限公司
地址: 上海市嘉定区马陆丰年路88弄18号
电话: (86) 21-69155855 69155869
传真: (86) 21-69155861

总部: 山东康泰实业有限公司
地址: 山东省招远市金城路389号
电话: (86) 535-8243916
传真: (86) 535-8215130
Http://www.kangtaigroup.com

服务热线: 400-6582511

使用前请仔细阅读说明书之“安全注意事项”以便正确使用。

注: 本公司保留对产品的设计更改及解释的权利, 如有改动恕不另行通知, 本说明书中的图片仅供参考, 产品以实物为准。

安全注意事項

- 使用前请仔细阅读本使用说明书，按使用说明书要求进行正确地安装和使用。
- 安全注意事项是为了说明危害、损害的大小和严重程度。并将错误的使用和假设可能发生的一些情况分为【警告】和【注意】两个方面。
两者都是重要的安全警示,请务必加以注意。



警告

此符号是可能发生死亡、受伤的公告。



注意

此符号是可能发生受伤、损毁物品的公告。



警告



绝对不可以对本品或手控器进行分解、改造、修理，发生故障时请委托指定维修部门检查或修理。



在升降操作过程中出现异味、烧焦味道时，或者其他异常，应立即停止使用，拔下插头。请与指定维修部门或经销商联系。



长时间不用或者外出时，为了防止误动作和事故，请拔下插头。
有可能出现意外事故或破损。



若电源线或者插头损坏，请勿自行拆换，必须由制造商、指定维修商或有资质的维修人员负责更换。



请勿在电源插头、插座等插入松弛的情况下使用，以免引发触电和短路。



为避免触电或人员伤害，请勿擅自打开或分解本机的任何部件，本机内无任何用户可以维修的部件。



电源线不能有破裂、再加工、扭曲、拉伸、打结及用重物压（特别注意不能压在本机下面）等情况。



不要在游泳池、浴室等其它特别潮湿的环境下使用或保管本产品，本机和手控器不能洒上水。



不要使用额定电压以外的电源，以免发生火灾、触电或故障。



不要让儿童或宠物在本机上玩耍（尤其在使用过程中）。



如果本机工作不正常、已摔落或损坏、已被水溅湿或落入水中，请务必由专业人员进行维修或将其送到指定维修中心，不得自行改造、拆卸和修理。



当行动不便或沟通能力不足的人使用时，必须要有严密和持续不断的看护。



使用本机要远离热源、湿气、尖锐物体以及腐蚀、易燃易爆环境。



只能将本机插头连接至合适的电源插座上。
并一定要确保将插头完全插入电源插座之内，以减少短路或火灾危险。



注意



组装过程中，床体的开与合时要注意避免夹住手指等。



在床体升降过程中，不要将身体伸进框架与垫子之间。



不要在床上蹦跳，特别是小孩子玩的蹦床。



机械油等的油成分或者是化学、药品成分，有漂浮物的地方禁止使用。



不要在取暖炉或者其他可燃性的物体或者火炉旁使用，以免引起火灾。



本产品适用于一般家庭，商务上用以及本来目的之外的不可使用，且本产品不是护理及医疗用。



禁止在床上骑或坐。



禁止在床上用力踩或者放置其他重物。



背部或者脚部升起时，禁止在背部或者脚部站立。



将床设置在水平地毯上。



将床放置在没有突起物，平坦的场所。



床的放置要与墙壁及其他家具有一定的距离。



本产品是单人床，请一人使用，体重超过90公斤的禁止使用。



床的移动必须是大人移动，移动时要注意轮子的旋转方向，缓慢移动。



不当的接地连接，可能会导致触电危险。如果您对本机的接地正确与否持有疑问，请委托有资质的电工进行检查。



长时间闭合放置的情况下，注意避免翻倒。



組裝時注意

- 请仔细阅读本说明书，掌握内容后再组装；
- 组装时，请成年人根据说明书来组装；
- 为了避免不受到意外伤害，必要时请戴上手套；
- 组装时避免划伤本产品及地板等，打包产品时请在包装箱上进行；
- 组装时要注意附近没有儿童或宠物；
- 组装时要注意手或者手指被夹伤。




使用時注意


- 手控器的操作必须是成年人，另外，要确认周围没有宠物或者儿童的情况下再组装；
- 脸朝下或者横躺着时，禁止升起背部；
- 背部升起的部位或者脚部升起的部位在启动过程中不要在上面坐。

外部結構

前面



背面




4


部品一覽

组装前请先确认一下部品是否齐全


床头板上的部品




床部板上的部品



扶手上的部品




堵头



×4

脚轮垫



×4

组装工具



内六角扳手 × 1

5


組裝順序

組裝前，請先閱讀“組裝注意事項”。

STEP 1 从包装箱中取出部品，确认部品是否齐全。

STEP 2 慢慢的将床体扶起，将床展开。



- 一只手握住支撑扶手，另一只手握住框架，向外侧展开。




STEP 3 安装扶手

POINT


- 刚开始螺钉不要拧紧，组装完成后全部拧紧。
- 扶手组装在下图在下图圈里的4个位置。
- 扶手不分左右、头部、脚部任何位置都可以。
- 不安装扶手的话，请盖上盖子。



STEP 4 床头板的安装




STEP 5 脚侧板的安装




STEP 6 扶手套的安装

护罩内侧的子母扣从外侧按一下进行固定。



STEP 7 脚轮下方垫上脚轮垫

不会使床随意移动，头部及脚部各有4个地方




使用方法

操作之前必须阅读，P3[使用上的注意]请好好阅读。

手控器的使用

电源插销要插在插排上。

请正确插牢固。



注意

●背部，脚部的高度调节时以外，必须将手控器电源开关关掉。


操作失误启动床，是发生事故的原因

●下图的①床的床头板上请不要乘坐。

且，在图升降的状态下②背部的升降部分

③足部小腿向上突起的部分也绝对不可以乘坐

有可能发生故障，事故的原因。




打开床的方法

STEP 1

确认一下电源开关是否冲插排上拔下来。

STEP 2

一只手握侧把柄，再另一只手握着架子的下方，向外侧扩



关闭床的方法


STEP 1

确认一下电源插头是否冲插排上拔出。

STEP 2

手握着侧把柄，以床的中央向上抬起。

床向上抬起时，一只手在架子辅佐，床不要动就是关闭了。



使用方法

床的移动方法



STEP 1 确认一下电源开关是否从插排上拔下来。

STEP 2 拆下滑轮的托

STEP 3 参考P9的床关闭的方法，关闭床

STEP 4 两个手不仅支撑按压
一边要注意滑轮的回转方向，请慢慢的移动
移动完毕之后，不要动床，请按照好滑轮的托（4个地方）

● 移动时必须成年人
床本身很重，请注意周围环境，且，因由床的材质种类决定床多少带有伤。



修理和保管的方法

头部·管·塑料部·把手套

● 含中性洗剂的布擦拭

床头板部分·腿部部分

- 请用干净的布料擦拭
- 使用后1个月左右各部位组装螺钉松动请检修好好的。之后定期每三个月就请检修。
- 保管的地方，不能长时间的阳光直射，不能接近火炉，避免潮湿的地方。

故障

在修理之前关于以下请再一次检修，即使正常的不运作的也得上专卖店委托修理，绝对不能分解，修理改造。异常的运作有可能发生事故造成伤害。

手控器完全不运作

- 电源线的电源插头确实插入了插排吗？
请将电源线的电源插头插入插排
在插排上的电气是否切入？
请确认在插排连接其他的电气是否切入
手控器和电源线的插头是否从电机脱离
请确认手控器的插头确实插入
AC适配器是否切入
请确认适配器确实插入，适配器电气进入时，适配器的灯是亮着的
手控器的电源开关[切]的位置
请将手控器的电源开关移到[入]的位置


※ 上述以外的原因不能动时，考虑到手控器的故障
请参照下记的[拿掉手控器的方法]拿掉手控器，手控器的修理请到专卖店

手控器的拆卸方法

STEP 1 确认电源插头从插排拔下。

STEP 2 手控器插头的塞子拿下。

STEP 3 手控器的侧面插销直接拔出。



式樣

商品名	くつろぐベッド 収納式	输入电压	AC100V (50/60Hz)
商品编号	AX-BE835	功率	40W
产品重量	(約)43 kg	通常使用负荷重量	90kg以下
本体尺寸	(約)W1040 × L1980 × H620 (mm)	垫子面高度	(約)425mm
收纳时尺寸	(約)W1040 × L720 × H1110 (mm)	垫子的尺寸	(約)W900 × L1900 × t100(mm)